

回線遮断時の手動送信初期設定


1. 弊社TenpoVisorダウンロードページを開いて未更新データ送信ツールをダウンロードします。臨時ダウンロードページを開きます。

<https://sv1.tenpovisor.jp/ftpdata/>


未更新データ送信の「download」をクリックします。

■ ポイント共有 (リアル版) プログラム		
リアル	ポイントリアル 2011/10/14版	ポイントリアル版のプログラムです。 
	ポイントリアル設定マニュアル	ポイントリアル版を設定するためのマニュアルです。 
	未更新データ送信	回線遮断等で更新できなかったポイントを手動で更新するプログラムです。 

そのまま「実行」をクリックします(お使いのブラウザにより画面が異なります)。




「OK」をクリックします。




「はい」をクリックします。




2. 未更新データ送信ツールを開始メニューに登録します。BCPOSの開始メニューの「F5オンライン」、「F10メニュー内容設定変更」をクリックします。



上のタブの「F5設定」をクリックしていずれかの未設定の行の横の「参照」をクリックします。
 画像ではF5～F9が未設定です。
 ※この手順書ではF6に設定します。
 「BprM.exe」を選択して「開く」をクリックします。




表示タイトルに「未更新データ送信」と入力して「F10更新」をクリックします。
 更新確認のメッセージは「OK」をクリックします。




開始メニューを開き直して下さい。
 以上で初期設定終了です。
 次のページからはトラブル発生時の操作方法になります。

回線復旧時の手動送信手順

1. ネット回線に異常がある時は販売等を行ってもポイントが正常に反映されません。
通常は回線復旧時に反映出来なかった分が自動で反映されるので問題はありませんが
回線異常の時間が長かった場合は回線異常中、以降のポイント反映が正常に行われません。
回線復旧後に以下のメッセージが表示される場合は下記の「手順2.」以降の操作を行って下さい。



2. 初期設定で追加した「未更新データ送信」を実行します。
レジ画面を終了して「開始メニュー」、「F5オンライン」、「未更新データ送信」、「更新実行」をクリックします。
※オンラインの中に未更新データ送信が無ければ初期設定が済んでいません。
※プログラムがインストールされている場合はc:\bcpos\BprM.exeを実行しても
ポイント手動更新画面が表示されます。
※未更新データが0件の場合は実行が押せません。処理の必要がありませんので画面を閉じてください。



以上で作業終了です。
開始メニューに戻りレジ画面を起動して下さい。